

## CB-1000 Bahía de carga para 5 petacas NOMAD Wireless Intercom



CB-1000 proporciona a los usuarios un cargador inteligente con todas las funciones, diseñado específicamente para cargar unidades portátiles y baterías TR-1000. El CB-1000 ofrece indicadores de estado y capacidad de carga rápida. El CB-1000 también ofrece "Carga inteligente" que optimiza el ciclo de carga de la batería y mantiene la batería en su máxima capacidad durante períodos de tiempo prolongados. Por último, CB-1000 permite cargar unidades portátiles sin tener que quitarse los auriculares ni desactivar la radio DECT.

### Piezas incluidas

Cantidad	Componente
1	Cargador de cinco bahías CB-1000
1	Soporte de pared
1	Guía de instalación rápida
1	Información de protección y seguridad

### Especificaciones técnicas

#### Potencia

Voltaje de entrada (VCA)	100 VAC – 240 VAC
Corriente de entrada (A)	1.5 A

- ▶ La carga inteligente optimiza la batería y la mantiene en su máxima capacidad, lo que le permite permanecer en el cargador indefinidamente sin sufrir daños.
- ▶ Capacidad de carga rápida.
- ▶ Los indicadores LED de estado en CB-1000 hacen que su uso sea sencillo y fácil.
- ▶ El CB-1000 ofrece opciones de montaje versátiles, que incluyen un soporte de pared, un soporte de montaje en pared de yeso adicional, ubicación en el escritorio, además de integración de bandeja y cajón de rack.

Frecuencia	50 a 60 Hz
Consumo de energía (W) Máx.	72 W

#### Cargador de 15 a 45 °C (de batería agotada a llena)

Solo batería en una bahía	<= 3,5 horas
Batería en una unidad portátil (encendida) en una bahía	<= 5 horas
Batería en una unidad portátil (apagada) en una bahía	<= 3,5 horas

NOTA: El tiempo de carga entre 0 y 15 °C será más largo que los valores indicados anteriormente.

#### Indicadores LED de bahía

Verde sólido	Cargado
Verde intermitente	Cargado a >= 75%
Amarillo intermitente	Cargando <= 75 %
Rojo intermitente	Temperatura excesiva o insuficiente de la batería en la bahía
Rojo sólido	Error de batería o problema de conexión

**Mecánico**

Dimensiones (A x L x P) (in)	4.98 in x 15.11 in x 6.02 in
Dimensiones (A x L x P) (mm)	126.6 mm x 384 mm x 153 mm
Peso (lb)	3.58 lb
Peso (kg)	1.62 kg

**Ambiental**

Temperatura operativa (°F)	32 °F – 104 °F
Temperatura operativa (°C)	0 °C – 40 °C
Humedad relativa de operación, sin condensación (%)	5% – 90%
Temperatura de almacenamiento (°F)	-4 °F – 158 °F
Temperatura de almacenamiento (°C)	-20 °C – 70 °C
Humedad relativa de almacenamiento (%)	15% – 90%

**Opciones de montaje**

- Escritorio
- Cajón de altura 5 RU con 2 cargadores (cargadores completamente cargados con unidades portátiles)
- Bandeja de altura 4 RU con 2 cargadores (cargadores completamente cargados con unidades portátiles)
- Montaje en pared (trasero o inferior)

**Información del pedido**

Base de carga CB-1000 para 5 unidades portátiles  
Cargador de 5 bahías que ofrece a los usuarios un cargador inteligente con todas las funciones diseñado específicamente para las unidades portátiles TR-1000 y las baterías BP-1000 asociadas.

Número de pedido CB-1000 | F.01U.425.738

**Accesorios**

CB-1000-GWB Soporte de pared para bahía de carga

Número de pedido CB-1000-GWB | F.01U.433.347



<https://www.rtsintercoms.com>